


訂購代碼: BNS01TZ



CE CCC UKCA

作用原理	1-3. 開關位置: 機械
基本標準	IEC 60947-5-1
規格	突動觸點
認證	CE UKCA CCC WEEE

功能顯示 1-3. 開關位置: 無

連接方式 1-3. 開關位置: 螺栓連接

測量工作電壓 U_e	1-3. 開關位置: 250 V AC
連續電流	1-3. 開關位置: 5 A
開關功能, 機械	單極轉換觸點
開關頻率	1-3. 開關位置: 200/min

環境溫度	-5...85 °C
防護等級	IP67

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 70.1 : 1 千萬電路循環

外殼材質	鋁, 陽極化
挺桿材料	1-3. 開關位置: 不鏽鋼 (1.4034)
表面保護, 外殼材料	陽極化
觸點材料	1-3. 開關位置: 純銀

Number of switching positions	3x 球形 機械
使用壽命, 機械	1-3. 開關位置: 1 千萬次開關
凸輪至基準緣的距離	1-3. 開關位置: 2.30...2.80 mm
安裝	垂直
尺寸	72 x 59 x 47 mm
挺桿形狀	第 1 - 第 3 開關位置 : 球形
挺桿距離, 第 1 開關位置	26 mm
法蘭, 套管	1x螺紋輸出端 M16
起步方向	縱向、平行於旋接面
起步速度	1-3. 開關位置: 9 m/min
開關元件	1-3. 開關位置: BSE 70.1
開關操作力	1-3. 開關位置: 8 N

重複性	1-3. 開關位置: ± 0.03 mm
開關位置距離	8 mm

凸輪開關

BNS 819-B03-K08-46-11

訂購代碼: BNS01TZ

BALLUFF

Wiring Diagrams (Schematic)

